# Информация о продукции

LANCIER Monitoring

**LANCIER Monitoring GmbH**
Gustav-Stresemann-Weg 11
48155 Münster, Germany
Tel. +49 (0) 251 674 999-0
Fax +49 (0) 251 674 999-99
mail@lancier-monitoring.de
www.lancier-monitoring.de

## Тестер T2
## для адресуемых сенсоров

Меньше и легче стало новое поколение тестеров компании «LANCIER Monitoring».
Тестер T2 требуется для установки адресуемых сенсоров. Он служит для проверки сенсоров как поодиночке перед монтажом, так и после монтажа через сигнальную линию.
Двойная адресация сенсоров, выдача ими частоты и потребление тока можно проверить тестером T2 как акустически, так и оптически.

**Новой** является возможность **записи данных** на плате памяти и **последующая обработка в персональном компьютере.** Кроме того, тестером T2 можно измерять **сопротивление изоляции и сопротивление шлейфа.**

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Диапазоны измерения: | |
| Частота | 500 .. 2.500 Гц (±1 Гц , ±1 единица) |
| Ток | 0 .. 25 мА (±5 %) |
| Напряжение | 1 .. 100 В постоянного тока (±5 %) |
| Сопротивление | 0 .. 200 МОм |
| Погрешность 0,1 .. 200 МОм | ±10 % как правило |
| Погрешность 1,0 .. 100 kОм | ±5 % как правило |
| Тестовое напряжение сенсоров | 40 .. 90 В постоянного тока |
| Измеряемое напряжение, сопротивл. | 90 В постоянного тока |
| Электропитание | литий-ионные аккумуляторы, срок службы, как правило, 10 часов |
| Плата памяти | SD, макс. 2 ГБ, FAT 16 |
| Рабочая температура | 0 .. 50 °C |
| Допустимая влажность окружающего воздуха | 0 .. 95 % относительной влажности |
| Размеры (Д x Ш x В) | около 221 / 106 / 35 мм |
| Вес | около 0,62 кг |

### Данные для оформления заказа

**Тестер T2**
Для адресуемых сенсоров, включая наушники, измерительные кабели и зарядное устройство

**№ заказа: 050833.100**