

Ürün Hakkında Bilgiler

OpTxA-Mk2

Devrede olan fiberler için Optik Güç Sensörü

OpTxA-MK2 kendi başına ölçüm yapan ve devrede olan fiberleri denetleyen bir cihazdır. Cihaz içinde bir entegre optik bağlayıcı ve bir güç metre vardır. Cihaz üzerindeki anahtarlar ile optik güç eşik değerleri kolayca programlanabilir. Entegreli ekran üzerinde ölçüm değerleri ve ayarlar görülmür. Kuru çıkış röle kontakları ile teçhiz edilmiş olan sensörle alarmin uzaktan kontrolü mümkün olmaktadır. İlave olarak fişli ara yüz ile verilebilir.

LANCIER Tx-Veri Yolu veya CAN-Veri Yolu modülleri ile BDS'ye entegre edilir. Özellikle OTDR tabanlı denetleme sistemiyle birleştirildiğinde devrede olsun olmasın tüm fiberlerin kontrolünü yapmak mümkündür. (RTU'ya bakınız)



Teknik Bilgiler

Ölçüm aralığı	10 ... -60 dBm
Çözünürlük	0.1 dB
Optk bağlayıcı	% 90/10,entegreli
Tedarik voltajı	36 ... 72 VDC
Güç sarfiyatı	50 mA (tipik)
Ekran	3 haneli, LCD
Sinyal LED'leri	Kırmızı: alarm Sarı: alınmış alarm Yeşil: ekran zayıflaması Kırmızı: uzaktan kumanda işletmesi
Dahili kullanıcı ara yüzü	Eşik ayarı Alarm alındısı
Sinyal çıkışları	Kuru kontak üzeri değişen
Maksimum voltaj/akım açılabilirliği	100 V DC / 0.1 A DC
Sensör ebatları	43.3 / 129.0 / 167.0 mm
Çekmece ebatları	42.0 / 484.0 / 278.0 - 353.0 mm (1HU /19")

Sipariş Bilgisi

OpTxA-Mk2

Ekranlı ve anahtarlı modül.Sinyal çıkışı kuru kontaklar üzerinden.
19" çekmece uyumlu (1 HU).

Sipariş No. 071850.00A

- | | |
|---|----------------------------|
| A: Fiber konnektör ST = 2 | Fiber konnektör FC/APC = 6 |
| Fiber konnektör SC/PC = 3 | Fiber konnektör LC = 7 |
| Fiber konnektör DIN/PC = 4 | Fiber konnektör E2000 = 8 |
| Fiber konnektör SC/APC = 5 | Fiber konnektör FC/PC = 9 |
| Diğer konnektörler istek üzerine temin edilebilir | |

LANCIER Sipariş No

DW 1005E veya 101E'ye bağlamak için fişli dahili modül

Sipariş No. 071700.000

CAN - Ara yüzü

CAN-Ethernet adaptörü ile Ethernet'e veya RTU'ya bağlamak için fişli dahili modül

Sipariş No. 072050.000

RS 232,RS 485 gibi diğer ara yüzler istek üzerine verilir

CAN - Ethernet adaptörü

SNMP üzerinden çok sayıda transdüsürün TMN ve Lancier BDS sistemlerine bağlanması için harici modül

Sipariş No. 072240.000

19" 1 HU çekmece

Maksimum 3 adet MK2 sensörü için

Sipariş No. 071863.000